



TENSÃO
ESTABILIZADA



CAIXA PLÁSTICA
ANTICHAMAS



LED
INDICATIVO



ENTRADA
100 A 240VCA



6 níveis de proteção:

1. Filtro contra interferência na imagem
2. Contra sobretensão na rede elétrica
3. Contra sobrecarga em modo bateria
4. Contra descarga total das baterias
5. Contra curto-circuito na saída
6. Contra sobretemperatura

Sugestões de aplicações:



Câmeras



Alarmes



DVR



Monitor



Modem e
roteador



PABX



Controle
de acesso



Vídeo
porteiro

Entrada

Tensão da rede	100/240Vca
Corrente máxima	2,9A
Proteção contra sobrecorrente	Fusível de rede
Frequência	60Hz ± 5%

Saída

Potência máxima (nominal de pico)	120W
Corrente máxima	10A
Tensão em modo rede	12,8Vcc ± 5%
Tensão em modo bateria	12,0Vcc
Proteção contra curto circuito	Sim

Bateria

Bateria interna	Não
Conexão para bateria externa	Sim
Tipos compatíveis	De 12V: estacionárias, seladas (de alarme) ou automotivas
Fusível de Bateria	10A

Carregador de bat.

Sistema de carregamento	Inteligente
Tensão de flutuação	13,8V
Tensão de equalização	14,4V

Outros

Eficiência	≤80%
Sinalização luminosa	Sim
Dimensões (L x A x P)	188,5 x 77 x 51,6
Peso líquido	485g