



TECNOLOGIA
SMART METER



CAIXA PLÁSTICA
ANTICHAMAS



COMPARTIMENTO
INTERNO PARA
BATERIA



LED
INDICATIVO



ENTRADA
100 A 240VCA



TENSÃO
ESTABILIZADA



6 níveis de proteção:

1. Filtro contra interferência na imagem
2. Contra descarga total das baterias
3. Contra curto-circuito na saída
4. Contra sobrecarga em modo bateria
5. Contra sobretensão na rede elétrica
6. Contra sobretemperatura

MODELO	FON1407	FON1388
Potência	12,8V 5A 60W (nominal de pico)	12,8V 10A 120W (nominal de pico)

Sugestões de aplicações:



Câmeras



Alarmes



DVR



Monitor



Modem e
roteador



PABX



Controle
de acesso



Vídeo
porteiro

Entrada	60w	120w
Corrente máxima	940mA	2,9A
Fusível de rede	3,15A	6,3A
Tensão de rede	90 a 264Vca	
Frequência	60Hz ± 5%	
Saída		
Tensão em modo rede	12,8Vcc ± 5%	
Tensão em modo bateria	12,0Vcc	
Proteção contra curto circuito	Sim	
Bateria	60w	120w
Fusível de bateria	6,3A	10A
Compartimento interno para bateria	Sim: compatível com bateria selada (de alarme) 12V/7Ah, não inclusa.	
Dimensões do compartimento	Altura: 95mm/102mm com terminal; Comprimento: 103mm	
Expansão de autonomia (bateria externa)	Sim: 12V estacionárias, seladas (de alarme) ou automotivas, não inclusas.	
Carregador de bat.		
Sistema de carregamento	Inteligente	
Tensão de flutuação	13,8V	
Tensão de equalização	14,4V	
Outros		
Sistema de ventilação	Não	
Eficiência	≤80%	
Sinalização luminosa	Sim	
Sinalização Sonora	Sim	
Dimensões (L x A x P)	125 x 225 x 385 mm	
Peso líq.		
Peso sem bateria	886g	