

-  Microprocessado
-  Função DC Start
-  Carregador de bateria inteligente
-  Aplicável para luz de emergência
-  Compatível com motores monofásicos e bifásicos (115/220Vca)



5 níveis de proteção:

1. Contra subtensão na rede elétrica
2. Contra sobretensão na rede elétrica
3. Contra descarga total da bateria
4. Contra curto-circuito na saída
5. Contra sobrecarga em modo bateria

Indicado para:

-  Portão deslizante
-  Portão basculante
-  Cancela
-  Portão pivotante
-  Porta de aço

MODELO	UPS0234	UPS0235	UPS0236 Flash
Potência	1000VA/370W	1500VA/550W	1500VA/550W
Entrada	115/127Vca ou 220Vca	115/127Vca ou 220Vca	220Vca
Saída	115/127Vca ou 220Vca	115/127Vca ou 220Vca	220Vca

Motores | N.º de ciclos

Baterias	1/5 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	1/2 HP (2 polos)	3/4 HP
1x30Ah	150	125	100	75	75	45
1x45Ah	230	185	150	105	105	60
1x60Ah	310	255	195	135	135	80
1x90Ah	550	455	370	270	270	175

UPS1000: Atende os motores de 1/5HP; 1/4HP; 1/3HP e 1/2HP

UPS1500: Atende os motores de 1/5HP; 1/4HP; 1/3HP; 1/2HP e 3/4HP

UPS1500 Flash: Atende os motores de 1/5HP; 1/4HP; 1/3HP; 1/2HP e 3/4HP e 1/2HP (2 polos)

3. O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso da bateria, da temperatura ambiente, do número de ciclos de carga e descarga, assim como a potência média, do modo de instalação do portão e do modelo da bateria.

Entrada

Frequência 60Hz

Saída

Tempo de transferência ≤ 8ms

Rendimento médio (modo bateria) 72%

Frequência modo bateria 60Hz ± 0,5%

Forma de onda modo bateria Senoidal por aproximação (Retangular PWM - Controle de largura de pulso)

Bateria

Externa (não inclusa) Automotiva ou Estacionária - 12Vcc

Qtde. e capacidade 1 ou mais unidades até 90Ah

Conexão para bateria externa Conector para bateria automotiva (incluso) ou estacionária (opcional)

Corrente de carga 1A

Outros

Sinalização luminosa LEDS no painel frontal

Sinalização sonora Ausência de rede (modo bateria)

Tomadas de saída 1 tomada tripolar padrão INMETRO NBR 14136

Dimensões (L x A x P) 150 x 132 x 224 mm

Peso líq.

1000VA

1500VA

1500VA Flash

4,90 Kg

6,10 Kg

6,10 Kg

O único nobreak para portão de 1500VA que **funciona com apenas 1 BATERIA DE 12V** em todos os tipos e marcas de automatizadores.

