

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

GARRA

DESKTOP • FON1550

PLUS

Lâmina Técnica



1A
12,8Vcc



*Câmeras com sensor IR ativado, consumindo até 250 mA.



APLICAÇÕES:



Câmeras CFTV



DVR



Roteador



Controladores de acesso



Receptor de TV

DESCRIÇÃO:

A fonte FON1550 atende à normativa K21, oferecendo proteção contra surtos de tensão de até 6 kV, causados por descargas atmosféricas e instabilidades da rede elétrica, o que dispensa o uso de DPS. Possui proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão, além de filtro contra ruídos. Além disso, por manter a tensão estabilizada independentemente da rede elétrica, é ideal para instalações distantes do ponto de alimentação, sem comprometer o funcionamento dos equipamentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Entrada

Corrente de entrada	260mA
Tensão de entrada	100 a 240Vca
Conexão de entrada	Cabo CA (sem tomada)
Cabo de entrada	0,15m

Saída

Tensão de saída	12,8Vcc
Corrente máxima	1A
Cabo de saída	0,15m
Conexão de saída	Plug P4 – 2,1mm – positivo interno

Outros

LED – Indicação de fonte ligada	Não
Dimensões (L x A x P)	68,3 x 42,6 x 24,5 mm
Peso líquido	75g