

NOBREAKDC

MODELO DESKTOP 60W - FON1385

Lâmina Técnica

TENSÃO
ESTABILIZADA

CAIXA PLÁSTICA
ANTICHAMAS

LED
INDICATIVO

ENTRADA
100 A 240VCA



5 níveis de proteção:

- 1. Contra invasão de polaridade de bateria
- 2. Contra descarga total das baterias
- 3. Contra curto-circuito na saída
- 4. Contra sobrecarga em modo bateria
- 5. Contra sobretemperatura

Sugestões de aplicações:



Câmeras



Alarmes



DVR



Monitor



Modem e roteador



PABX



Controle de acesso



Vídeo porteiro

Entrada

Tensão de rede	100/240Vca
Corrente máxima	940mA
Proteção contra sobrecorrente	Fusível de rede
Frequência	60Hz ± 5%

Saída

Potência máxima (nominal de pico)	60W
Corrente máxima	5A
Tensão em modo rede	12,8Vcc ± 5%
Tensão em modo bateria	12,0Vcc
Proteção contra curto circuito	Sim

Bateria

Bateria interna	Não
Conexão para bateria externa	Sim
Tipos compatíveis	De 12V: estacionárias, seladas (de alarme) ou automotivas
Fusível de Bateria	6,3A

Outros

Eficiência	≤80%
Sinalização luminosa	Sim
Dimensões (L x A x P)	66 x 33 x 133 mm
Peso líquido	282g